

Советский пр., д.103, г. Череповец
Вологодская обл. 162622
55-07-13 55-05-91

ООО "Телеантенна "

Начальнику управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Череповца
Зверевой К. С.

Уважаемая Клавдия Степановна!

Представляю предварительные технические условия на оборудование системой коллективного приема эфирного телевидения 10-12этажного жилого дома в 105 мкр. Зашекснинского района.

На металлической телевизионной мачте, подключенной к контуру заземления здания, высотой не менее 3 метров с внешним диаметром 60 мм. установить антенну Совер код 89100 для приема 6-69 канала. Под ней на расстоянии 1200 мм. установить антенну АТКГ 2.1.3,5.2 для приема 1-5 канала. Кабель от антенн RG-6U подключить к фильтру сложения F-150, от фильтра на вход домового усилителя Terra HS-003.

Мачту разместить над 1 и 4 секцией, домовый усилитель и фильтр закрепить в металлическом ящике размером 400х400х200 мм., запирающемся на замок. Ящик должен находиться в чердачном помещении 1 и 4 секции. В металлический ящик установить розетку РА 16-005 открытой проводки б/з и, через выключатель автоматический с одним полюсом на 6А, вывести напряжение 220 вольт для подключения усилителя. Для подачи напряжения использовать провод ШВВП 2х0.75.

Разводку по чердачному помещению выполнить кабелем RG-6U в трубах ПНД (полиэтилен низкого давления) диаметром 32 мм.

Межэтажную разводку по секции от чердачного помещения до 1 этажа произвести в существующих каналах в слаботочной части в трубах ПНД диаметром 80 мм. кабелем RG-6U. На каждом этаже оставить запас кабеля не менее 500 мм. для установки абонентских ответвителей. Последующую установку ответвителей и подключение абонентского кабеля производит обслуживающая, специализированная организация, согласно правил и норм технической эксплуатации жилого фонда.

Плата за подключение по действующему на предприятии тарифу составляет 70 рубле

Перед началом работ проектную документацию необходимо согласовать с ООО «Телеантенна».

20 июня 2014года.

Генеральный директор



Малин Д.А.